ラベルの付与API

【概要】
メールへのラベルの設定を行います。
ラベルをつけたり削除したりします。

【接続先URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/mailLabel/update

【実行に必要な権限】
API連携
メールの状態変更

【パラメータ(JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。
mailId	メールID	配列	○	ラベルを付与または削除したいメールのIDの配列を指定します。 配列で複数のメールを指定できます。 一度に指定できるのは500件までです。
[メールID]	メールID	文字列	○	ラベルを付与または削除したいメールのIDを指定します。 「親番号-子番号」の形式です。ハイフンなしで親番号だけを指定した場合はエラーとなります。 ゴミ箱と迷惑メールは対象外です。 保管メールは対象外です。
labelId	ラベルID	配列		指定したメールに付与したいラベルのIDの配列を指定します。 何も指定しない場合は、メールからすべてのラベルが削除されます。 この配列で指定できるラベルのIDは上限５つです。
[ラベルID]	ラベルID	整数		指定したメールに付与したいラベルのIDを指定します。 「関連メールにも同じラベルをつける」がONの場合は、設定後に受信した関連メールにも設定したラベルが付与されます。 例）100-3に「関連メールにも同じラベルをつける」がONのラベルを付与する 100-4を受信すると上記のラベルが設定されます

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
mailId	メールID	配列	ラベルの操作に成功した場合、その成功したメールのIDの配列を応答します。
[メールID]	メールID	文字列	成功したメールのIDです。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】
レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
--	メールの状態変更権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
mailId	存在するメールか	400	200	パラメータが不正です。	--
	「親番号-子番号」の形式であるか	400	100	パラメータが不正です。	name: "mailId", value: ["432"], code:105 , msg: "メールIDは「親番号ー子番号」で指定してください。"
	500件以内であるか	400	100	パラメータが不正です。	name: "mailId", value: ["432"…], code:4, msg: "上限値（500）を超えています。"
labelId	ラベルの数が上限値を超えていないか	400	100	パラメータが不正です。	name: "labelId", value: [1,3,5,7,8,9], code:106 , msg: "設定できる数を超えています。"
	ラベルに重複がないか	400	100	パラメータが不正です。	name: "labelId", value: [3], code:107 , msg: "パラメータの値が重複してい

					ます。″
	存在するlabelIdであるか	400	200	対象データが存在しません。	--
	有効ラベルであるか	400	100	パラメータが不正です。	name: ″labelId″, value: [3,5], code:108 , msg: ″有効なラベルを設定してください。″

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
  ″mailId″ : [ ″100-1″, ″200″, ″401-3″ ]
```